






LEGENDĂ:

-----	Circuite semnalizare automată incendii executate cu cabluri tip Ffc 6x 0,75mm trase în tuburi de protecție metalice, tip ISPD 16, montate pe tavan, îngropat, deasupra plăcilor din rigips care maschează tavanul la partea lui inferioară
-----	Idem, comandă semnalizare incendii
----- .. -----	Idem, semnalizare acustică incendii
--- .. ---	Circuit telefonic executat cu 7 conductori telefonici TCY 0,50mm trași, în paralel, în tub de protecție metalic, tip ISPD 16mm, montat îngropat între cele 2 plăci din rigips care compun pereții
--- i --- i ---	Circuit internet executat cu cablu pentru curenți slabi, tip UTP 4x 2x 0,5mm, tras în tub de protecție metalic, tip ISPD 16mm, montat îngropat pe: - pereți, între cele 2 plăci din rigips care compun pereții, respectiv - tavan, deasupra plăcilor din rigips care maschează tavanul la partea lui inferioară
--- x --- x ---	Idem, circuite electrice iluminat de siguranță de evacuare
D	Detector optic de fum, tip EN 54- 7, inclusiv soclul adresabil, având raza de detecție minimă de 4,90m și suprafața supravegheată 60mp, conform tabel 2 și fig.6 din normativ I18/ 2009, montate aparent pe tavan
H	Difuzor sonor (sonerie) pentru evacuare de urgență, cu 2 tonuri, 65dB, montat pe perete la înălțimea de 3,00m (cel din exterior - H1), respectiv 3,30m (cel din exterior-H2)
b	Declanșator manual (buton) pentru alarmă incendii, de culoare roșie, montat aparent pe perete la înălțimea de 1,50m
CSI	Centrală automată adresabilă pentru semnalizare incendii CSI, având 1 de detecție, 10 detectori/ buclă, 1 zonă convențională, 1 ieșire auxiliară necontrolabilă de alarmă, afișaj LCD și alimentator electric de rezervă 230/ 24V, 7 Ah și 50Hz, inclusiv modul repetor și modul monitorizare a unui sistem antiincendiu

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerinta	Referat/ Expertiza Nr./ Data
    	S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410057 ORADEA Str. General. Magheru nr.23 ORC nr. J 05/286/1991, CUI R67119 Tel. : 40-259/41-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax: 40-259/41-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdsor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: S.C. OTL S.A. ORADEA Lucrarea: STAȚIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARĂ) INTERSECȚIE B-dul DECEBAL CU CALEA ARADULUI, ORADEA, JUD. BIHOR	Contr. Nr. 15933/ 2012 Faza: PT+ CS+ PA+ DE
Șef proiect:	arh. HERMANN A. KRISZTIÁN		Scara: 1: 50	PLAN PARTER Instalații electrice semnalizare automată și alarmare incendii 3 E
Proiectat:	ing. TOD PETRU		Data:	
Editare PC	ERDEI ELISABETA		decembrie 2012	
Verificat:	ing. TUTU ȘTEFAN			